

Leica Geosystems

Przewodnik aktywacji licencji
Wersja 4.0
Polska


- when it has to be **right**

Leica
Geosystems


Zastosowanie niniejszej instrukcji obsługi Szanowni klienci

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy GR10/GR30, GR25/GR50, GM10/GM30.


Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zawarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.

 Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.


Aktywacja licencji

 Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

1. Włącz produkt.
2. Uzyskaj dostęp do interfejsu sieciowego i zaloguj się przy użyciu konta administratora.
3. Wejdź do **Ustawienia odbiornika\Narzędzia\Opcje**.
4. Aby wpisać klucz licencyjny:

<p>Klucz: Wprowadź klucz licencyjny. Klucz znajduje się w pliku. Możesz skopiować i wkleić klucz w pole.</p>	<p>Aby wpisać klucz licencyjny: Naciśnij przycisk , aby załadować nową licencję z komputera na odbiornik. Otworzy się strona do Ładowanie pliku.</p>
---	--

Naciśnij przycisk , aby zainstalować licencję.

 Jeśli licencja na aktualizacje oprogramowania została aktywowana, to w celu aktualizacji oprogramowania produktu przejdź do rozdziału "Aktualizacja oprogramowania".

Aktualizacja oprogramowania

Przez myWorld:

1. Jeśli GR/GM znajduje się w Twoim biurze, podłącz go do swojego komputera przez kabel USB.
2. Wejdź na stronę <https://myworld.leica-geosystems.com> i zaloguj się.
3. Wejdź do menu **myProducts** i wybierz swój produkt.


 Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na **Dodaj produkt**.

4. Na zakładce **Oprogramowanie**, przejdź do **Automatyczna aktualizacja oprogramowania w trybie Online**.
5. Kliknij na **Rozpocznij aktualizację**.


Przez interfejs sieciowy:

1. Jeśli Twój odbiornik jest zainstalowany w odległej lokalizacji, otwórz przeglądarkę aby uzyskać dostęp do interfejsu odbiornika i zalogować się.


2. Wejdź do **Ustawienia odbiornika\Narzędzia\Firmware**. Sprawdź dostępne aktualizacje Firmware. Jeśli nowe oprogramowanie będzie dostępne, kliknij na przycisk **Download form Leica website** (pobierz ze strony Leica), aby pobrać plik na swój komputer.

3. Kliknij na przycisk **Upload new firmware file**  (załaduj nowy plik firmware)

4. Kliknij na przycisk **Przeglądaj...** i wybierz nowy plik firmware.

5. Kliknij na przycisk **Załaduj** , aby skopiować plik na kartę SD.

6. Po załadowaniu pliku zostaniesz ponownie przekierowany na stronę **Firmware management** (zarządzanie firmware).

7. Kliknij na przycisk **Instaluj** , aby zainstalować nowe oprogramowanie. Proces może zająć kilka minut.

8. Odbiornik zrestartuje się automatycznie i zainstaluje nowy firmware po czym zostaniesz przekierowany na stronę **logowania**.

9. Aby sprawdzić czy instalacja przebiegła pomyślnie, wejdź na stronę **Status\Receiver Information** (Status\Informacje o odbiorniku) i przejrzyj zainstalowane wersje firmware.

Jeśli aktywacja nie powiedzie się...

ZARÓWNO

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

LUB

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.

Tłumaczenie z oryginału
Wydrukowano w Szwajcarii
© 2019 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Szwajcaria
Telefon +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.pl



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems